

# Major Zweitbesprechung:

Die **Major Zweitbesprechung** ist eine komplette Parallelbesprechungsstelle für BOS-Funksprechgeräte.

Sie verfügt über vielfältige Besprechungs- und Mithörmöglichkeiten sowie einen eigenen Tonrufgeber für die Tonrufe *Ruf I* und *Ruf II*.



## **Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick:**

- integrierter Tonrufgeber für **Ruf 1** und **Ruf 2**
- eingebauter Lautsprecher mit 3W-Verstärker und Muting-Funktion
- hochwertiges eingebautes Freisprechmikrofon (Schwanenhals)
- robuster Handhörer mit integrierter Sendetaste (PTT-Taste)
- einstellbare Mikrofonempfindlichkeit
- drei große LED-Anzeigen für Betriebs-, Träger- und Sendekontrolle
- Trägereingang mit konfigurierbarer Logik (aktiv nach GND oder V<sub>CC</sub>)
- Sendertastenausgang mit konfigurierbarer Logik (aktiv nach GND oder V<sub>CC</sub>)
- Anschluß an das Funkgerät über 8-pol. Westernbuchse (RJ45)
- Anschluß für Sprechgarnitur (Electret-Mikrofon) über 6-pol. Westernbuchse
- problemloses Parallelschalten mehrerer Zweitbesprechungen, da NF-Ausgang nur beim Senden aufgeschaltet ist und NF-Eingang hochohmig geschaltet werden kann
- Stromversorgung +12V DC (vom Funkgerät), mit Sicherung und Verpolungsschutz

| <u>Technische Daten</u>   | <u>Major Zweitbesprechung</u>                           |
|---|---|
| <b>Versorgung</b><br>Spannung<br>Stromaufnahme  | +12 V DC -25% +30%<br>typ. ?? mA (max. 500 mA)          |
| <b>Eingangspiegel (RX-In)</b><br>Werksseitig eingestellt auf<br>Eingangsimpedanz (Jumper 1 gesteckt)<br>Eingangsimpedanz (Jumper 1 gezogen) | 500 mV<br>ca. 600 Ohm<br>ca. 20 kOhm                    |
| <b>Ausgangspiegel (TX-Out)</b><br>Werksseitig eingestellt auf<br>Ausgangsimpedanz (bei Senden)<br>Ausgangsimpedanz (bei Empfangen)          | 500 mV (an 200 Ohm)<br>ca. 200 Ohm<br>hochohmig (offen) |
| <b>Lautsprecher</b><br>maximale Leistung  | min. 3 W  |
| <b>Hörer-Ausgangspiegel (Hör-/Sprechgarnitur)</b><br>Werksseitig eingestellt auf<br>Ausgangsimpedanz  | 300 mV (an 200 Ohm)<br>ca. 150 Ohm                      |
| <b>Mikrofon-Eingangspiegel (Hör-/Sprechgarnitur)</b><br>Werksseitig eingestellt auf<br>Eingangsimpedanz                                     | 4 mV<br>ca. 700 Ohm                                     |
| <b>Gewicht</b>  | ca. ????? g   |
| <b>Abmessungen (ohne Schwanenhals)</b><br>B x T x H   | 245 x 220 x 90 mm                                       |

**Bestellinformation:**

| Typ                               | Beschreibung/Lieferumfang   | Best.-Nr. |
|-----------------------------------|---|-----------|
| <b>Major<br/>Zweitbesprechung</b> | Zweitbesprechung, Konsole mit Handapparat und Schwanenhalsmikrofon, Rufgeber für <b>Ruf I + Ruf II</b> , RJ45-Anschluß, parallelschaltbar | 610010    |

Gehäusefarbe: schwarz

**Bestellinformation (Zubehör):**

| Typ         | Beschreibung/Lieferumfang                 | Best.-Nr. |
|-------------|---|-----------|
| <b>EBW1</b> | Einbauwanne (z.B. für Funkkommandotische) | 904000    |